


Rozvodnice ROS 6 IP54 istené

- Určené na montáž na stenu ako súčasť pevného rozvodu.
- Rozvodnice po nainštalovaní nevyžadujú žiadnu údržbu.
- Kryt odolný proti nadmernému teplu a horeniu (skúška žeravým drôtom 650 °C).
- Predlisovaný sústredený otvor pre vývodky zdola a zozadu: 1x (M25; M32).
- Rozmery 343 x 180 x 163 mm (V x Š x H).

















201014

Vyhovujú normám:	STN EN 61439-1, STN EN 61439-3
Mechanická odolnosť krabice:	IK10
Stupeň krytia:	IP54
Materiál:	ABS
Menovité pracovné napätie:	400 V~, 250 V~, 50/60 Hz
Prevádzková teplota:	-25 °C až +40 °C

Obj. č. (Typ)	Osadenie	CEE 400 V 5P		CEE 400 V 4P		250 V		Istenie		Pripojenie	InA	Bal. (ks)
		32 A	16 A	32 A	16 A	16 A Fr	16 A Sch	Prúdové chrániče RCCB	Ističe MCB			
201000 (ROS 5-6/FI-01)		-	-	-	-	4	-	1xRCCB 25 A/2/0,03 A (Typ A)	1xMCB 16 A 1P-B	3 x 2,5 mm ² M 25	InA 16 A	1
201001 (ROS 5-6/FI-01/S)		-	-	-	-	-	4					
201002 (ROS 5-6/I-10)		1	-	-	-	2	-	-	1xMCB 32 A 3P-C 1xMCB 16 A 1P-B	5 x 6 mm ² M 32	InA 32 A	1
201003 (ROS 5-6/I-10/S)		-	-	-	-	-	2					
201004 (ROS 5-6/I-11)		1	-	-	-	2	-	-	1xMCB 32 A 3P-C 2xMCB 16 A 1P-B	5 x 6 mm ² M 32	InA 32 A	1
201005 (ROS 5-6/I-11/S)		-	-	-	-	-	2					
201006 (ROS 5-6/I-12)		-	1	-	-	2	-	-	1xMCB 16 A 3P-C 1xMCB 16 A 1P-B	5 x 6 mm ² M 32	InA 32 A	1
201007 (ROS 5-6/I-12/S)		-	-	-	-	-	2					
201008 (ROS 5-6/I-13)		-	1	-	-	2	-	-	1xMCB 16 A 3P-C 2xMCB 16 A 1P-B	5 x 6 mm ² M 32	InA 32 A	1
201009 (ROS 5-6/I-13/S)		-	-	-	-	-	2					
201010 (ROS 5-6/I-14)		1	1	-	-	1	-	-	1xMCB 16 A 3P-C 1xMCB 16 A 1P-B	5 x 6 mm ² M 32	InA 32 A	1
201011 (ROS 5-6/I-14/S)		-	-	-	-	-	1					
201012 (ROS 5-6/I-15)		1	1	-	-	2	-	-	1xMCB 16 A 3P-C 1xMCB 16 A 1P-B	5 x 6 mm ² M 32	InA 32 A	1
201013 (ROS 5-6/I-15/S)		-	-	-	-	-	2					
201014 (ROS 5-6/I-16)		1	1	-	-	2	-	-	1xMCB 16 A 3P-C 2xMCB 16 A 1P-B	5 x 6 mm ² M 32	InA 32 A	1
201015 (ROS 5-6/I-16/S)		-	-	-	-	-	2					

InA - Menovitý prúd zostavy

Rozvodnice ROS 6 IP54 istené (pokračovanie)

Obj. č. (Typ)	Osadenie	CEE 400 V 5P		CEE 400 V 4P		250 V		Istenie		Pripojenie	InA	Bal. (ks)
		32 A	16 A	32 A	16 A	16 A Fr	16 A Sch	Prúdové chrániče RCCB	Ističe MCB			
201016 (ROS 5-6/I-50)		-	-	1	-	2		-	1xMCB 32 A 3P-C 1xMCB 16 A 1P-B	5 x 6 mm ² M 32	InA 32 A	1
201017 (ROS 5-6/I-50/S)								2				
201018 (ROS 5-6/I-51)		-	-	1	-	2		-	1xMCB 32 A 3P-C 2xMCB 16 A 1P-B	5 x 6 mm ² M 32	InA 32 A	1
201019 (ROS 5-6/I-51/S)								2				
201020 (ROS 5-6/I-52)		-	-	-	1	2		-	1xMCB 16 A 3P-C 1xMCB 16 A 1P-B	5 x 6 mm ² M 32	InA 32 A	1
201021 (ROS 5-6/I-52/S)								2				
201022 (ROS 5-6/I-53)		-	-	-	1	2		-	1xMCB 16 A 3P-C 2xMCB 16 A 1P-B	5 x 6 mm ² M 32	InA 32 A	1
201023 (ROS 5-6/I-53/S)								2				
201024 (ROS 5-6/I-54)		-	-	1	1	1		-	1xMCB 16 A 3P-C 1xMCB 16 A 1P-B	5 x 6 mm ² M 32	InA 32 A	1
201025 (ROS 5-6/I-54/S)								1				
201026 (ROS 5-6/I-55)		-	-	1	1	2		-	1xMCB 16 A 3P-C 1xMCB 16 A 1P-B	5 x 6 mm ² M 32	InA 32 A	1
201027 (ROS 5-6/I-55/S)								2				
201028 (ROS 5-6/I-56)		-	-	1	1	2		-	1xMCB 16 A 3P-C 2xMCB 16 A 1P-B	5 x 6 mm ² M 32	InA 32 A	1
201029 (ROS 5-6/I-56/S)								2				

InA - Menovitý prúd zostavy